

HU NC-450 töltő FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Az EverActive NC450 egy mikroprocesszoros vezérlésű újratölthető akkumulátortöltő, amely 1-4 db R03 (AAA), R6 (AA) Ni-MH-t támogat bármilyen kapacitással, bármilyen kombinációban.

Bemeneti teljesítmény: 100-240V AC 50/60Hz 10W

Töltőáram: R6 AA: 1800mA x1, 900mA x2, 600mA x3, 450mA x4 R03 AAA: 900mA x1, 450mA x2, 300mA x3, 225mA x4

1. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a töltőhöz, majd csatlakoztassa a tápkábelt egy AC aljzathoz.
2. Helyezze be az akkumulátorokat a töltőbe, ügyelve a megfelelő polaritásra.
3. Az akkumulátorok megfelelő behelyezése után az LCD kijelző mutatja a töltés folyamatát.
4. A teljes töltési ciklus után az LCD-kijelzőn megjelenik a teljes akkumulátor szimbólum (minden szegmens megtelt).
5. Miután az összes akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltő kikapcsolja az LCD háttérvilágítását. Javasoljuk, hogy várjon 15 percet, hogy az akkumulátorok és a töltő lehűljenek.
6. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathoz, majd vegye ki az elemeket.

További tippek:

1. A töltő speciális akkumulátor-újraélesztő funkcióval van felszerelve – erősen lemerült vagy régi akkumulátor esetén a töltő akkor is megpróbálja feltölteni a cellát, ha annak nulla feszültsége van. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a 4. nyílás használatát (jobb külső).
2. A töltő egy olyan funkcióval is rendelkezik, amely észleli a hibás akkumulátorokat, a nem támogatott akkumulátorokat vagy a nagy belső ellenállású akkumulátorokat. Ilyen akkumulátorok töltése esetén az LCD kijelzőn egy villogó szimbólum jelenik meg. Hibás (elhasználódott) és nem támogatott cellák esetén is váratlanul, néhány másodperc/perc működés után megjelenik a tele akkumulátor szimbólum.

FIGYELMEZTETÉS:

- a töltő ΔV módszerrel észleli a teljesen feltöltött akkumulátort – a töltési folyamat automatikusan leáll,
- ne hagyja felügyelet nélkül a töltőt,
- a töltő csak Ni-MH cellákat támogat,
- a terméket kizárólag beltéri használatra szánják,
- töltés után az akkumulátorok forróak lehetnek - óvatosan távolítsa el,
- a töltőt gyermekek nem használhatják felnőtt felügyelete nélkül,
- húzza ki a töltőt, ha nem használja,
- a terméket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meg kell ártalmatlanítani. Élettartam végén a terméket a hulladékgyűjtő, elektronikai újrahasznosító pontra kell leadni. Ne dobja ki válogatatlan települési hulladékként.

Forgalmazó: Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., www.daniella.hu